



## BED-8310-USB

### Video Surveillance Control Board

#### FUNKTIONSWEISE

Das Video Surveillance Control Board ist ein modulares System mit separaten Joystick-, Tastatur- und Jog-Dial-Einheiten. Es ermöglicht dem Benutzer die Wahl zwischen einer einfachen Lösung wie z.B. nur dem Joystick oder einer Komplettlösung mit allen Modulen für Kamera- und Videoverwaltung.

Das BED-8310-USB ermöglicht eine schnelle und präzise Steuerung von PTZ- und PTZ-Dome-Netzwerk-Kameras, Ansichten und PTZ-Voreinstellungen. Das Jog-Rad dient zur Navigation durch das aufgenommene Video.

Alle drei Einheiten sind aus langlebigen Materialien gefertigt und haben ein professionelles Aussehen und Finish, das sich an ein Überwachungsraumdesign anpasst. Sie sind sowohl für den Einsatz mit der linken als auch mit der rechten Hand konzipiert.

Der 3-achsige Joystick verfügt über einen Drehknopf und sechs anwendungsdefinierte Hotkeys; die Tastatur verfügt über zehn anwendungsdefinierte Hotkeys und

12 voreingestellte Tasten; das Jog-Rad verfügt außerdem über sechs anwendungsdefinierte Hotkeys sowie ein Navigationsrad. Alle Geräte sind einfach zu installieren und verfügen über eine USB-Schnittstelle.

#### HAUPTMERKMALE

- Modulares System
- Präzises Steuern von PTZ-Kameras
- Professionelles Design
- Robuste Qualität
- Einfach zu installieren



BED-8310-USB - TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN - ALLE MODELLE	
Stromversorgung	Über USB-Schnittstelle
Gehäuse	Polycarbonat ABS
Betriebsbedingungen	0°C bis +60°C; Luftfeuchtigkeit 10-85% RH (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-10°C bis +60°C
Zulassungen	EN55032 Klasse B, EN55024, EN61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, EN/IEC/UL 62368-1, KC KN-32 Klasse B KN 35, EN60529 IP20
Systemanforderungen	Windows 10, 7, XP, Vista; Windows 12 (Server), 8 (Server), USB 2.0 Port
VIDEOÜBERWACHUNGS-JOYSTICK	
Funktionen	Hall-Effekt Joystick mit drei Achsen: X/Y: Schwenken und Neigen, Z: Drehknopf zum Zoomen; Abweichungen: ( $\pm 15^\circ$ ) for XY, ( $\pm 25^\circ$ ) for Z; Sechs anwendungsspezifische Funktionstasten
Anschlüsse	USB Typ B
Abmessungen (HxBxT)	109 x 182 x 181 mm
Gewicht	730 g
Im Lieferumfang enthalten	1 x USB Kabel 200 cm zum Anschluss an PC, Benutzerhandbuch
VIDEOÜBERWACHUNGS-FUNKTIONSTASTENFELD	
Funktionen	22 Tasten: 10 anwendungsspezifische Funktionstasten, davon 5 Gegenlichttasten, 0-9, TAB-, ALT-Taste
Anschlüsse	2 x USB Typ A, 1 x USB Typ B
Abmessungen (HxBxT)	35 x 182 x 181 mm
Gewicht	630 g
Im Lieferumfang enthalten	1 x USB Kabel 40 cm zum Verbinden der Module, 1 x USB Kabel 200 cm zum Anschluss an PC, Benutzerhandbuch
VIDEOÜBERWACHUNGS-JOG-DIAL	
Funktionen	Sechs anwendungsspezifische Funktionstasten; Shuttle Rad-Winkel: 160°
Anschlüsse	USB Typ B
Abmessungen (HxBxT)	45 x 182 x 181 mm
Gewicht	630 g
Im Lieferumfang enthalten	1 x USB Kabel 40 cm, 1 x USB Kabel 80 cm zum Verbinden der Module, Benutzerhandbuch

**PIEPER**

www.pieper-video.de  
info@pieper-video.de

**SCHWERTE**

PIEPER GmbH  
Binnerheide 33  
58239 Schwerte  
T: +49 2304 4701 0  
F: +49 2304 4701 77

**DÜSSELDORF**

PIEPER GmbH  
Gumbertstr. 111  
40229 Düsseldorf  
T: +49 211 2150 33  
F: +49 211 2150 36

**BERLIN**

PIEPER GmbH  
Großbeerenstr. 169  
12277 Berlin  
T: +49 30 722 52 99  
F: +49 30 722 44 87

**COTTBUS**

PIEPER GmbH  
Calauer Str. 70  
03048 Cottbus  
T: +49 355 430 903 40  
F: +49 355 430 903 41